

Interruptor de proximidad

Ref:00234



Funcionamiento:

Garantiza seguridad al encender la luz por ejemplo cuartos de baños con las manos mojadas ya que no hace falta tocar.

Funcionamiento:

Diseñado para instalaciones sobre perfiles para tiras de led de tensión constante. Protección en ausencia de carga. Protección a cortocircuitos. Aplicación en interior. Apagado y encendido sin la necesidad de tocar ningún interruptor. Para aplicaciones que requieren una higiene elevada tales como: Laboratorios, Quirofanos, Salas de Hospital, Cocinas etc.....

DATOS TECNICOS

Modelo	Tensión de opera.	Medidas	C.salida	Potencia Total 12v/24v	Rango temperatura
00-234	12Vdc-24Vdc	43x11	4A/Canal	12v/48w..24v/98w	(-20°C..+55°C)

****Nota: No se aconseja la instalación del mismo cerca de cortinas, ya que el movimiento de estas puede dar como resultado su activación.**

No se aconseja la instalación del mismo cerca de aparatos que emitan calor (estufas,...) ya que el calor excesivo puede activar el interruptor.

Normativa

EN 61347-1 Seguridad

EN 61347-2-13 Seguridad

EN 55015-3-2 Interferencias

EN 61000-3-3 Inmunidad EMC

EN 61547 Inmunidad EMC

EN 61000-3-2 Armónicos

RoHS

CE